

# Distribuidor de video

Modelo: 1x2, 1x4, 1x8, 1x10, 1x16



Distribuye la señal el video compuesto proveniente de cámaras color o B/N, Time Lapse, DVD, Quad, etc. A monitores de CCTV, monitor de TV, DVR, moduladores de TV, etc.

La distribución se hace sin perdida de señal, en cada salida se mantiene el mismo nivel de entrada, Por ejemplo se puede distribuir la señal de una cámara de CCTV a cuatro monitores con un distribuidor de 1X4, a cada monitor le llega la señal de la cámara con optima calidad de imagen sin ningún tipo de perdidas.

## Especificaciones Técnicas

Nivel de entrada: 1 Vpp

Impedancia de entrada: 75 Ohm

Nivel de salida: 1 Vpp por cada salida

Impedancia de salida: 75 Ohm por cada salida

Conectores de entrada: BNC, F, RCA o Mini Din.

Conectores de salida: BNC, F, RCA o Mini Din.

Ancho de banda: mejor 12 MHz

Led de encendido

Fuente de alimentación: interna o externa, según modelo.

Gabinete: plástico o metálico, según modelo.

Opcional gabinete Rack normalizado en 1 Unidad o 2 unidad, según modelo.